

МОДЕЛЬ		NOVOCAST NC1000	NOVOPRO NP2000
ВУДО	Поддержка системы BYOD	Windows 7 / 8 / 10 (32-битная и 64-битная версии), macOS 10.7 и более новая, iOS 11.0 и более новая, Android 5.0 и более новая	Windows 7 / 8 / 10 (32-битная и 64-битная версии), macOS 10.7 и более новая, Ubuntu 18.04 и более новая, iOS 11.0 и более новая, Android 5.0 и более новая
		Зеркалирование экрана для iOS и Android	
		Miracast не поддерживается	
	Разделенный экран	Максимум 2, рядом	Максимум 4, динамическое расположение
	Разрешение при зеркалировании	До 1080p, 30 к/с	
Разрешение на выходе	1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)		
ФУНКЦИИ	Совместная работа	Функция расширенного рабочего стола Windows 10, функция модератора, функции предпросмотра в образовательном режиме, AirNote, виртуальная доска Novo Screennote	
	Подключение к сеансу	Поддержка подключения с помощью QR-кода и PIN-кода	
	Информационная доска — цифровое табло	Нет	
	Беспроводное дублирование экрана	Нет	
	Защита	Две сети (Wi-Fi и LAN), шифрование AES-256, замок Kensington	
СОВМЕСТИМОСТЬ	Wi-Fi	802.11ac, b/g/n, 2,4 ГГц и 5 ГГц, 1T1R с внешней антенной	802.11ac, b/g/n, 2,4 ГГц и 5 ГГц, 2T2R с двумя внутренними антеннами
	Выходные разъемы	Выход HDMI Аудиовыход (3,5 мм)	Выход HDMI
	Входные разъемы	USB тип A; разъем microSD; разъем питания постоянного тока	Ethernet RJ45; USB тип A; разъем microSD; разъем питания microUSB
СИСТЕМА	Процессор	Четырехъядерный ARM	
	Память	8 ГБ	
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Электропитание	Вход адаптера переменного тока: электросеть переменного тока напряжением 100–240 В и частотой 50–60 Гц. Выход адаптера переменного тока: 5 В, 2 А. Потребление: 10 Вт	
	Размеры изделия (Д x Ш x В)	100 x 100 x 20 мм	120 x 75 x 16 мм
	Вес (нетто)	184 г	128 г
	Содержимое комплекта	Основной блок, антенна, кабель HDMI, кабель USB, адаптер питания, адаптер USB — Ethernet, комплект для настенного крепления, документация	Основной блок, кабель HDMI, кабель USB, адаптер питания, пульт ДУ с батарейками, комплект для настенного крепления, документация
	Дополнительные аксессуары	Нет	LauncherPlus (USB тип A), LauncherPlus (USB тип C), LauncherOne (USB тип A)
	Гарантия	2 года	2 года