

МОДЕЛЬ		NC-X300
ВЫОД	Поддержка системы BYOD	Windows 7 / 8 / 10 (32-битная и 64-битная версии), macOS 10.7 и более новая, Ubuntu 18.04 и более новая, iOS 11.0 и более новая, Android 5.0 и более новая
		Зеркалирование экрана для iOS и Android
		Miracast не поддерживается
	Разделенный экран	Максимум 2, рядом
	Разрешение при зеркалировании	До 1080p, 30 к/с
ФУНКЦИИ	Разрешение на выходе	1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
	Совместная работа	Функция расширенного рабочего стола Windows 10, функция модератора, AirNote (экспресс-аннотации от участников), виртуальная доска Novo Screennote
	Подключение к сеансу	Поддержка подключения с помощью QR-кода и PIN-кода
	Информационная доска — цифровое табло	Нет
	Беспроводное дублирование экрана	Нет
Защита	Две сети (Wi-Fi и LAN), шифрование AES-256, замок Kensington	
СОВМЕСТИМОСТЬ	Wi-Fi	802.11ac, b/g/n, 2,4 ГГц и 5 ГГц, 1T1R с внешней антенной
	Выходные разъемы	Выход HDMI Аудиовыход (3,5 мм)
	Входные разъемы	USB тип A; разъем microSD; разъем питания постоянного тока
СИСТЕМА	Процессор	Четырехъядерный ARM
	Память	8 ГБ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Электропитание	Вход адаптера переменного тока: электросеть переменного тока напряжением 100–240 В и частотой 50–60 Гц. Выход адаптера переменного тока: 5 В, 2 А. Потребление: 10 Вт
	Размеры изделия (Д x Ш x В)	100 x 100 x 20 мм
	Вес (нетто)	184 г
	Содержимое комплекта	Основной блок, антенна, кабель HDMI, кабель USB, адаптер питания, адаптер USB — Ethernet, комплект для настенного крепления, документация, QL300 LauncherPlus
	Дополнительные аксессуары	LauncherPlus (USB тип A), LauncherPlus (USB тип C), LauncherOne (USB тип A)
	Гарантия	3 года

